

# ELEKTRISCHER TURMAUFSTELLER Ø60 MM

3442143535 · Firkantet

## PRODUKTMERKMALE

- Pop-up-Strommast
- Nimmt nur bei Gebrauch Platz ein
- 3 Schuko-Stecker und 2 USB-Eingänge
- Schwarz und Stahl

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Volt (Vac)</b>	230
<b>Frekvens (Hz)</b>	50Hz
<b>IP-Klasse</b>	IP20
<b>Verbindung</b>	Connector
<b>Steckertyp (Aus)</b>	Type F (Schuko)
<b>Höhe (mm)</b>	360

## VERPACKUNG UND GEWICHT

<b>Bruttogewicht (kg)</b>	0,752
<b>Nettogewicht (kg)</b>	0,65
<b>Verpackungsbreite (cm)</b>	16
<b>Verpackungshöhe (cm)</b>	32
<b>Verpackungstiefe (cm)</b>	13
<b>Verpackungsgewicht (g)</b>	1636
<b>Bruttovægt (forsendelseskasse) (kg)</b>	8,5
<b>Nettovægt (forsendelseskasse) (kg)</b>	6,5
<b>Bredde forsendelseskasse (mm)</b>	520
<b>Højde forsendelseskasse (mm)</b>	240
<b>Dybde forsendelseskasse (mm)</b>	380
<b>Antal varer pr. forsendelseskasse.</b>	10



## MATERIAL

<b>Farbe</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Gebürstet

## SPEZIFIKATIONEN ERWEITERT

<b>Indbygning</b>	Ja
<b>Einbautiefe (mm)</b>	50
<b>Einbaumaße Ø (mm)</b>	60
<b>Kabellänge - input (m)</b>	2
<b>Montagematerialien inklusive</b>	Ja

## SICHERHEIT

<b>Sicherheitsklasse</b>	Klasse I (mit Erdung)
<b>CE</b>	Ja
<b>UKCA</b>	Ja
<b>REACH</b>	Ja